

RICEVITORE ALLARME GAS A 100 CANALI DRG02M

Rispetto a DRG01M, il ricevitore radio a 100 canali può gestire fino a 100 rilevatori Segugio Wireless.

Inoltre, è dotato di un display grafico che agevola l'accoppiamento tra rilevatore e ricevitore, fornisce informazioni di natura diagnostica sul sistema o sui singoli componenti. Il ricevitore memorizza e visualizza la lista degli eventuali rilevatori in allarme.

Caratteristiche Tecniche

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Alimentazione | 230 V~ 50 Hz |
| Potenza assorbita | 11 VA |
| Uscita (relè) | 2x6 A 250 V~ |
| Frequenza di trasmissione | 868,150 MHz |
| Tipo di antenna | Stilo interno |
| Indicatori LED bicolore | Stato gas/qualità trasmissione |
| Grado di protezione | IP3X |
| Dimensioni (AxLxP) | 125x78x30,5 mm |

